

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Колонки звуковые (КЗ) АСР-30.2.4 исполнение 3 ФКЕС 425132.228 и АСР-40.2.4 исполнение 3 ФКЕС 425132.229, предназначены для:

- воспроизведения речевых сообщений в системах озвучивания;
- речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуаций;
- трансляции специальных звуковых сигналов.

Колонки звуковые АСР-30.2.4 исполнение 3 и АСР-40.2.4 исполнение 3 могут применяться в системах контроля состояния линии постоянным током.

Колонки звуковые АСР-30.2.4 исполнение 3 и АСР-40.2.4 исполнение 3 могут эксплуатироваться в условиях при температуре воздуха от -10° до +55°С; относительная влажность воздуха до 93% при температуре не выше 40°С; атмосферное давление 84-106 кПа.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№пп	Наименование параметра	АСР-30.2.4 исп. 3	АСР-40.2.4 исп. 3
1	Входная электрическая мощность, Вт	30	40
2	Номинальное входное напряжение, В	100	
3	Входное сопротивление, Ом	333	250
4	Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее	93	94
5	Максимальный уровень звукового давления, в полосе речевых частот (300...3500)Гц, не менее, дБ	108	110
6	Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже	160-12500	
7	Габариты, мм, не более	150x530x123	150x630x123
8	Масса, кг, не более	3,1	3,8

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Колонка звуковая                   | - 1 шт.           |
| 2. Комплект крепежных принадлежностей | - 1 комплект      |
| 3. Паспорт                            | - 1 шт. на партию |
| 4. Упаковка                           | - 1 комплект      |

## 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. После распаковки проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса КЗ. Корпус не должен иметь механических повреждений.

4.2. Установите КЗ на рабочее место и при необходимости сориентируйте его рабочую ось в заданном направлении.

4.3. Подключите КЗ к трансляционной сети согласно маркировке мощности на наклейке на её корпусе. При установке в одном помещении двух и более КЗ соблюдайте полярность их подключения.

**Внимание! Не допускается подключение КЗ к звуковой сети, находящейся под напряжением.**

4.4. Подайте сигнал и убедитесь в исправности КЗ прослушиванием его звучания.

## 5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При обнаружении таких неисправностей как отсутствие сигнала, дребезжание, хрип, посторонние призывы и т.д. обращайтесь к изготовителю по указанному ниже адресу. Колонка звуковая ремонтируется только изготовителем.

## 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. КЗ в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. КЗ в упакованном виде может перевозиться любым видом транспорта, при авиатранспортировании – в герметизированных отопляемых отсеках самолетов.

6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т. п.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие КЗ требованиям технических характеристик при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

7.3. Срок службы 10 лет.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Колонки звуковые АСР - \_\_0.2.4 исполнение 3 в количестве \_\_\_\_\_шт. соответствуют техническим характеристикам и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

Штамп ОТК

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу:

**г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, к. 3, лит. «Г»**

**Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44**

## *Колонка звуковая*

- АСР-30.2.4 исполнение 3
- АСР-40.2.4 исполнение 3

### *ПАСПОРТ*



*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ*

**ООО «Белсвязькомплект-К»**

Республика Беларусь, г. Минск, 220053,  
ул. Каховская, 17, оф. 228, сектор «А»  
Тел. +375 (17) 300-58-48, +375 (17) 362-38-49

[info@belconnect.by](mailto:info@belconnect.by)  
[www.belconnect.by](http://www.belconnect.by)