

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Колонки звуковые АСР-10.2.4 исполнение 3 ФКЕС 425132.168 и АСР-20.2.4 исполнение 3 ФКЕС 425132.208 сертифицированные как оповещатели пожарные речевые (ОПР), предназначены для:

- воспроизведения речевых сообщений в системах озвучивания;
- речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуаций;
- трансляции специальных звуковых сигналов.

Колонки звуковые АСР-10.2.4 исполнение 3 и АСР-20.2.4 исполнение 3 могут применяться в системах контроля состояния линии постоянным током.

Колонки звуковые АСР-10.2.4 исполнение 3 и АСР-20.2.4 исполнение 3 могут эксплуатироваться в условиях при температуре воздуха от -10° до +55°С; относительная влажность воздуха до 93% при температуре не выше 40°С; атмосферное давление 84-106 кПа.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нпп	Наименование параметра	АСР-10.2.4 исп.3	АСР-20.2.4 исп.3
1	Максимальная электрическая мощность, Вт	10	20
2	Входная электрическая мощность, Вт	10/5	20/10
3	Номинальное входное напряжение, В	100	
4	Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее	90	92
5	Максимальный уровень звукового давления, в полосе речевых частот (300...3500)Гц, не менее, дБ	100	105
6	Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже	160-10000	
7	Габариты, мм, не более	150x225x123	150x385x123
8	Масса, кг, не более	1,7	2,4

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Колонка звуковая - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт. на партию
3. Упаковка - 1 комплект

## 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 4.1. После распаковки проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса ОПР. Корпус не должен иметь механических повреждений.
- 4.2. Установите ОПР на рабочее место и при необходимости сориентируйте его рабочую ось в заданном направлении.
- 4.3. Подключите ОПР к трансляционной сети согласно маркировке мощности на этикетке.

4.4. При установке в одном помещении двух и более ОПР соблюдайте полярность их подключения.

**Внимание! Не допускается подключение ОПР к звуковой сети, находящейся под напряжением.**

4.5. Подайте сигнал и убедитесь в исправности ОПР прослушиванием его звучания.

## 5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При обнаружении таких неисправностей как отсутствие сигнала, дребезжание, хрип, посторонние призвуки и т.д. обращайтесь к изготовителю по указанному ниже адресу. ОПР ремонтируется только изготовителем.

## 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- 6.1. ОПР в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.
- 6.2. ОПР в упакованном виде может перевозиться любым видом транспорта, при авиатранспортировании – в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.
- 6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т. п.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ОПР требованиям технических условий ТУ 4371-005-31945214-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.
- 7.3. Срок службы 10 лет.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Колонки звуковые АСР - \_\_\_\_\_ исполнение 3 в количестве \_\_\_\_\_ шт. соответствуют техническим условиям ТУ 4371-005-31945214-2014 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

Штамп ОТК

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу:  
**г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, к. 3, лит. «Г»**  
**Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44**

## **Колонка звуковая**

- АСР-10.2.4 исполнение 3
- АСР-20.2.4 исполнение 3

### ПАСПОРТ



Сертификат соответствия  
Техническому регламенту о требованиях  
пожарной безопасности  
**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ**  
**№ С-РУ.ПБ34.В.01659**  
срок действия: с 29.12.2014 по 28.12.2019



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ООО «Белсвязькомплект-К»

Республика Беларусь, г. Минск, 220053,  
ул. Каховская, 17, оф. 228, сектор «А»  
Тел. +375 (17) 300-58-48, +375 (17) 362-38-49

[info@belconnect.by](mailto:info@belconnect.by)  
[www.belconnect.by](http://www.belconnect.by)